






1. Como entrar a modo Cambio de Parametros?

Presionar 5 veces la tecla  (arriba), y entraras a modo de cambio de parametros. Por medio del cursor  o  para modificar los siguientes 6 parametros.

<u>Tipo de Parametro</u>	<u>Area de display</u>	<u>Notas</u>
1. Version		2.2
2. Display en Un lado o ambos lados	"0" y "1"	0 un lado 1 ambos lados
3. Cuantos displays por lado	Un lado 1-12 displays por lado Ambos lados 1-6 display por lado	Ejemplo: Frente Atras 3.54 3.54 Escojes opcion 1
4. Cuandos 8 hay en un display"	"3" hasta "6"	Ejemplo: 8.88 Escojes opcion 3
5. Mostrar 9/10	"0" y "1"	"0" no mostrar "1" mostrar
6. Brillo	"0" hasta "8"	"0" Automatico por sensor 1 - 8 brillo control manual